



Nødllysmodul til LED-Lysbånd

Varenummer: 31032540

Bruksanvisning



Tekniske data

Inngangsspenning	220-245V, 50/60Hz
Effekt	50W
Fysiske mål	298x93x53mm
Maksimal belastning	1500W / 100m sammenkoblede lysbånd
Batteritype	Lithium 18,5V 6000mAh
Ladetid	<20 timer
Nødlly	1 time + 1 time
Kapslingsgrad	IP65
Inngangsspenning	AC 85-275V
Utgangsspenning	DC 120-260V
Omgivelsestemperatur	-10°C - +50°C
Vekt	2,2kg
Materiale	Aluminium



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

MONTERING

- Kan skrues til underlaget.
- Skal bare brukes sammen LED Lysbånd som beskrevet ovenfor.

LADING

- Batteriet i nødllysmodulen lades når den er tilkoblet strøm. LED Lysbånd behøver ikke være tilkoblet for å lade batteriet.



- Hvis modulen blir varm, avbryt ladingen og koble fra LED Lysbånd. La batteriet avkjøles før du forsetter.

LAGRING

- Unngå kontakt med etsende stoffer og utsett ikke modulen for varme eller ild.
- Batteriet bør lades før lagring. Unngå lagring av tomt batteri.
- Anbefalt lagringstemperatur er 0 til +30°C.

TRANSPORT

- Håndteres med forsiktighet under lasting og lossing, samt under transport.

- Transporter ikke nødlysmodulene sammen med brannfarlige og eksplosive varer, eller skarpe metallgjenstander.

SERVICE

- Ved bytte av batteri skal alltid spenningen være brutt.
- Batteriet bør vedlikeholdslades innen 6 måneder.

VEDLIKEHOLD

- Ved langtidslagring av nødlysmodule anbefales det å ha batteriet 50-70% oppladet.

FUNKSJON OG BRUKSOMRÅDE

- Ved bortfall av strøm vil nødlysmodule slå over til batteridrift og LED lyset vil lyse med 10% av opprinnelig lysstyrke.
- Enheten er godkjent for bruk i både tørre og fuktige omgivelser.
- Ved fullt oppladet batteri vil enheten gi 1 + 1 time med nødbelysning. Etter 1 time slår enheten seg av automatisk. Dersom det oppstår et nytt spenningsbortfall vil enheten være aktiv i ytterligere 1 teime.
- Batterifunksjonen må testes regelmessig.

LED INDIKATOR

Nødlysmodule er utstyrt med en LED indikator som viser status for enheten. Denne har følgende betydning:

Lyser konstant rødt:	Enheten lader
Lyser konstant grønt:	Enheten er fulladet
Blinker grønt (1Hz):	Strøm frakoblet – Nødfunksjon er i drift.
Blinker raskt grønt (3Hz):	Månedlig selv-sjekk status.
Blinker raskt grønt (5Hz):	Årlig selv-sjekk modus.
Blinker rødt:	Systemfeil. Service kreves.

Dersom nødfunksjon er i drift og den grønne lampen slutter å lyse, er batteriet tomt.



ADVARSEL

- Dypp ikke modulen i vann.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av brann eller varmeovn.
- Forsøk ikke å modifisere enheten.
- Plassér ikke enheten i trykkammer eller utsett det for mikrobølgestråler.
- Ikke bruk enheten hvis den avgir en sterk lukt, genererer varme, blir misfarget, deformert eller virker unormal på noen måte. Koble fra strøm og LED Lysbånd umiddelbart og avbryt bruk.
- Lad ut batteriet før det sendes til returhåndtering. Skal ikke blandes i blybatterigjenvinning, spør din gjenvinningsstasjon hvis du er usikker.
- Hold batteriet borte fra barn og kjæledyr.

Nøddlysmodul 31032540 er beregnet for bruk sammen med disse lysbåndene:

[31032005 LED Lysbånd II 750](#)

[LED Stripe 200W 25m på trommel, 18750 Lumen 750 Lumen/m, IP 65, NEMKO](#)



[31032003 LED Lysbånd III 1500](#)

[LED Stripe 300W 3000k 25m på trommel, 37500 Lumen 1500 Lumen/m, IP 65, NEMKO](#)



[31032004 LED Lysbånd III 1500 ECO](#)

[LED Stripe 300W 4000k 2 stk à 25m i eske, 37500 Lumen 1500 Lumen/m, IP 65](#)



[31032040 LED Lysbånd 5m GRØNN](#)

[IP 65 Kontakt: Safelight inkludert tilkoblingskabel](#)



[31032041 LED Lysbånd 5m RØD](#)

[IP 65 Kontakt: Safelight inkludert tilkoblingskabel](#)



[31032042 LED Lysbånd 5m BLÅ](#)

[IP 65 Kontakt: Safelight inkludert tilkoblingskabel](#)

